# Comptronic 6124, 6125

## *Cerraduras electrónicas para cajas fuertes.*

**Certificaciones de ambos modelos:**

UL Type 1, VdS Class 2, CEN B, A2P A/B, SIS 3492.




*Modelo 6124*




*Modelo 6125*

**Características:**

Dos configuraciones posibles:

*Múltiple usuario* (hasta siete usuarios): **Configuración de fábrica**.
*Doble Intervención:* simplemente ingresando un comando desde el teclado. ***Al pasar la cerradura al modo Doble Intervención ya no será posible volver al modo múltiple usuario.***

Modo Supervisor/usuario: el supervisor habilita la apertura por parte del usuario pero no puede abrir la cerradura.

**Acción del pestillo:**

**Modelo 6125:** El pestillo se retrae y permanece en la posición de abierto. Regresa a la posición de cerrado accionando un pulsador. Emite una doble señal sonora y lumínica cuando se extiende el pestillo.

**Modelo 6124:** Libera el pestillo automáticamente.

**Un millón de combinaciones posibles:** códigos de 6 dígitos.

**Penalización:** la cerradura se bloqueará durante 10 minutos si se introducen consecutivamente 5 o más códigos incorrectos para evitar el intento de ingresos de códigos al azar.

**Tiempo de retardo:**
De 0 a 99 minutos fácilmente programable desde el teclado.

**Código de reseteo:**
Crea un nuevo código maestro y elimina los códigos de supervisor y usuarios. No altera el tiempo de retardo, la coacción, el modo de apertura ni la auditoria.

**Código de coacción:**
Opción de instalación de módulo para conexión de alarma accionada por un código de coacción.

**Programación desde el teclado:**
No se requieren dispositivos especiales para programarla.

**Rastro de auditoria:**
Conserva 63 eventos con indicación de código utilizado para abrir la cerradura y modificaciones que se hicieron en la programación.(requiere extensión de teclado, llave de toque, lector de llave de toque y software.)

**Opcionales:**
- Extensión de teclado, llave de toque, lector de llave y software: necesarios para leer el rastro de auditoria.
- Indicador de tiempo de retardo: muestra a distancia el estado del tiempo de retardo.
- Cubierta anti espía de teclado: para prevenir la lectura indebida del código ingresado.
- Time Commander II: completa función de control de tiempo con rutina programable semanal.
- Módulo para conexión de alarma.

El modelo 6125 posee las mismas características que el modelo 6124 con el agregado de poseer un motor que ejerce una fuerza de empuje y arrastre de 2 ½ Kgs. Su pestillo está preparado para accionar por sí mismo el mecanismo de cierre. Una vez retraído el pestillo permanece en la posición de abierto y se extiende a la posición de cerrado accionando un pulsador.

Distribuidor exclusivo
**American Locks S.A.**
Av. del Libertador 184, EP "D"
(C1001ABO) Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax 54 11 4313-5060 - e-mail: info@americanlocks.com.ar